TORCHAS TIG

Configuración de Torchas TIG en 5 pasos

Paso 1	Paso 2	Paso 3	Paso 4	Paso 5
Cuerpo	Mango	Conductos	Conectores	Consumibles
		Cables | Long. | Funda	Energía | Gas | Comando | Agua	

Enfriamiento Natural

WP9	125 Amp.
WP9V	125 Amp. Válvula
WP9F	125 Amp. Cuello Flexible
WP17	150 Amp.
WP17V	150 Amp. Válvula
WP17F	150 Amp. Cuello Flexible
WP26	200 Amp.
WP26V	200 Amp. Válvula
WP26F	200 Amp. Cuello Flexible
WP24	80 Amp.

Refrigerados por agua

WP18	350 Amp.
WP18V	350 Amp. Válvula
WP18P	350 Amp. Recta
WP12	500 Amp.
WP20	250 Amp.
WP20V	250 Amp. Válvula
WP20P	200 Amp. Recta
WP24W	180 Amp.
WP25	200 Amp. Recta Flexible

Mango

A	Negro cilíndrico
B	Negro + 950L
C	Orange con Gatillo
D	TBi con doble gatillo

Tipos de cable

1	Monocable
2	Bicable
3	Refrigerado

Longitud

03	3m.
04	4m.
05	5m.
08	8m.
10	10m.
15	15m.
LL	Especial

Funda

P	PVC
G	Goma standard

Energía

0	Sin conector
1	Terminal ojal
2	CP1625
3	CP3550
4	CP3550M
5	Terminal ojal refrig.
7	Euroconector
E	Especial

Gas

0	Sin conector
1	1/4 BSPT
2	5/8 Macho Americano RD
7	Euroconector
E	Especial

Comando

0	Sin conector
1	Amphenol 5 pines
2	Amphenol 14 pines
3	Amphenol 6 pines
4	Ficha Banana x 2
5	Plug 6,3 mm
7	Euroconector
E	Especial

Agua

0	Sin conector
1	1/4 BSPT
2	5/8 Macho Americano RI
3	7/8 Macho Americano RI
4	Acople rápido
E	Especial

Consumibles

	No
C	Si

Ejemplo: WP18 C 303G 5101 C

WP18	Torcha refrigerada por agua 350 Amp.
C	Con mango orange con gatillo.
3	Tipo de cable: Refrigerado
03	Longitud: 3m.
G	Funda de goma standard.
5	Energía: Terminal ojal refrigerada.
1	Gas: 1/4 BSPT
0	Comando: Sin conector
1	Agua: 1/4 BSPT
C	Consumibles: Sí

Línea Standard

Línea Orange

Línea TBI